

Compatibility Matrix

CommandCenter[®] Secure Gateway Release 6.0.0

重要なリリース情報に関しては、リリースノートをご覧ください。製品セットアップに関する説明、実行および操作方法については、**Quick Setup Guide**、**Deployment Guide**、**Admin Guide** を参照してください。マニュアル類は www.raritan.com/support/ で入手できます。

以下に示すバージョンのラリタン製品はすべて、指定されたバージョンにアップグレードしてください

CommandCenter Secure Gateway ファームウェア情報

RARITAN PRODUCT	FIRMWARE VERSION	SHIPS WITH
CommandCenter Secure Gateway Physical and Virtual Appliances	6.0.0	Raritan Serial Console (RSC) 3.0.0

CC-SG ファームウェアバージョンは、[Help(ヘルプ)]→[About Raritan CommandCenter (ラリタン CommandCenter について)]を選択すると表示されます。

ラリタン全製品のファームウェアバージョンは、CC-SG デバイス資産レポートで確認できます。

CommandCenter Secure Gateway は、以下のラリタン製品バージョンおよびサポート対象クライアントアプリケーションをサポートしています。

RARITAN PRODUCT & PART NUMBER		SUPPORTED FIRMWARE	
Product Name/Model	Part Number	Current	Previous
Dominion KX III	DKX3-108, DKX3-116, DKX3-132 DKX3-216, DKX3-232 DKX3-416, DKX3-432, DKX3-464 DKX3-808, DKX3-832, DKX3-864	3.1.0* ⁶	3.0.0
Dominion KX II	DKX2-108, DKX2-116, DKX2-132 DKX2-216, DKX2-232 DKX2-416, DKX2-432, DKX2-464 DKX2-808, DKX2-832, DKX2-864	2.6.0	2.5.0
Dominion KX II 101	DKX2-101, DKX2-101-v2	3.6.0* ⁶	2.0.40
Dominion SX (Intel platform)	Older Intel-based models SX16 or SX32 * ²	N/A	N/A
Dominion SX (MIPS platform)	DSX4, DSX8, DSXA16, DSXA32, DSXA48	3.5.0* ⁶	3.4.0 3.3.0
Dominion KSX II	DKSX2-144, DKSX2-188	2.6.0* ⁶	2.3.5
Dominion PX* ³	DPCSxxx, DPCRxxx, DPXSxxx* ⁴	1.5.8	1.5.7
Dominion PX2* ⁵	PX2-xxxx (managed through PowerIQ)	N/A	N/A
Power IQ	PWIQxxx	4.2.1	4.0.2

補足説明(上記)

1. 第一世代の **Dominion KX** モデルは、**CC-SG** バージョン **6.0** ではサポートしていません。
2. **SX** Intel 旧モデル(**SX16** および **SX32**)はサポートしていません。該当する機種の種類シリアル番号は、**WAA**、**WAB**、**SX**、**WP**、**WQ** で始まります。この 2 モデルは機器背面に「**RESET**」ピンホール (リセットボタン) が
ないことでも確認できます。
3. 本互換性マトリックスに記載されている **Dominion PX** ファームウェアバージョンは、**IP** を経由して直接 **CC-SG** に接続する必要があります。管理対象パワーストリップモードでの **Dominion PX** ファームウェアバージョンに関しては (**Dominion PX** を **Power CIM** または電源ケーブルを介して **Dominion** デバイスに接続する場合)、当該 **PX** を管理する **Dominion** デバイスのマニュアルを参照し、指示に従ってください。
4. **xxx** は英数字 3 文字を表し、製品カテゴリーのモデルごとに異なる場合があります。
5. **PX2** の管理には、ラリタンの **Power IQ** をお使いいただく必要があります。**Power IQ** はラリタン製品以外の **PDU** にも幅広く対応しています。対象バージョンについては **Power IQ** マニュアルをご覧ください。
6. 今後のサポート対象バージョンは、2014 年後半にリリースされる予定です。

他社アプライアンスおよびインタフェース

OTHER PRODUCTS SUPPORTED	SUPPORTED VERSIONS
VMware™ vSphere, ESXi	4.1.0, 5.0.0, 5.1.0
VMware ESX	4.1.0, 5.1.0
VMware Remote Console	Version supported in VMware distribution
HP iLO4	1.30
HP iLO3	1.55
HP iLO2	2.07
HPiLO	1.94
HP Integrity ILO2	F.02.26
Apple iPad / iPhone	6.1, 7.0
Dell DRAC4	1.75
Dell DRAC5	1.60
Dell DRAC6	1.80
Oracle (SUN) RSA II	1.14 (using Windows)
IBM IMM	1.x
IPMI	1.5, 2.0
Cisco UCS KVM	2.0
Telnet	1.0
RDP	1.1
Microsoft RDP	5.2.3790.0
VNC	2.7.2
SSH	1.0.1

CC-SG 管理者が使用する **CC-SG Admin Client(Java)**、エンドユーザーが使用する **CC-SG Access Client(HTML)**は、以下のユーザーデスクトップ環境に対応しています。

CLIENT PLATFORMS	SUPPORTED BROWSERS	SUN JRE ^{*1} SUPPORT
Windows 8	IE10, FF 25,26, 27, Chrome 31	1.7.0_21, 1.7.0_45, 1.7.0_51
Windows 7	IE 10/11 Firefox 27.0.1, Chrome 31	Same as above
Windows 2012 Server	Same as above	Same as above
Windows Vista * ²	Same as above	Same as above
Windows XP * ²	Same as above	Same as above
SUSE 11	FF 16 through 20	Same as above
Solaris 10	FF 16 through 20	Same as above
Fedora 16,18	FF 24	1.7.0_45, , 1.7.0_51
MAC OSX 10.7.5	Safari 6.1.1* ³ , FF 27	1.6.0_65
MacOS 10.8.5 Mountain Lion	Safari 6.1.1* ³ FF 25, FF 27	1.7.0_45, 1.7.0_51
Red Hat 6.4	Firefox 21	1.7.0_51

1. **CC-SG Release 6.0.0** **CC-SG** リリース 6.0.0 は、Java のバージョン 7u51 まで対応しています。サポート対象外のバージョンには、1.7.0_11 および 1.7 Update 9-bo5 が含まれます。Sun JRE に関しては、<http://java.sun.com/j2se/>をご覧ください。

Windows やクライアントアプレットをご使用の場合、JRE は Windows の 32 ビット版でしか動作しない可能性があります。Java のサポート情報に関しては、<http://java.sun.com/javase/6/webnotes/install/system-configurations.html> をご覧ください。

2. 32 ビット版および 64 ビット版の OS に対応しています。
3. CC-SG 6.0 は、Java 6 および Java 8 には対応していません。Java 8 は今後の CC-SG リリースでサポートされる予定です。
4. The CC-SG Administrators Client は、Firefox 6、7、8、9、10、11、12 を使用している場合は IPv6 ネットワークで起動することはできません。これは Firefox に起因する証明書のバグによるものです。ユーザー証明書のインストールなどにより回避することができます。詳細は管理者ガイドを参照してください。ご不明な点は、ラリタンにお問い合わせください。
5. Safari の代わりに FF を使用した際に生じる不具合が解消されました。

CLI による CC-SG へのアクセスは、以下のユーザーデスクトップ環境に対応しています。

CLIENT APPLICATIONS	SUPPORTED VERSIONS
SSH	PuTTY version 0.58 or later. OpenSSH